

1/8GPレーシング用PGS-XR II サーボ設定

プロポ,受信機、サーボ M17、RX-493 (FH5対応受信機)、PGS-XR II

BIND時レスポンス 1CH:SXR 2CH:SXR

PGS-XR II 使用CH(1CH、2CH、SSL)	動作全体的に良く曲がるセット		中間セット		マイルドなセット	
	1CH・SSL	2CH・SSL	1CH・SSL	2CH・SSL	1CH・SSL	2CH・SSL
	ステアリングST	スロットルTH	ステアリングST	スロットルTH	ステアリングST	スロットルTH
CODE1 SSL-CH(SSLチャンネル設定)	1	2	1	2	1	2
CODE2 STRETC(ストレッチャー調整)	91	40	75	30	58	27
CODE3 BOOST(ブースト調整)	94	45	79	44	50	43
CODE4 D-BAND(デッドバンド調整)	1	2	1	2	1	2
CODE5 MV-MID(中間トルク変化調整)	90	32	85	32	85	32
CODE6 MV-END(後半トルク調整)	91	27	86	27	85	27
CODE7 BRAKE(ブレーキ調整)	80	61	80	56	80	52
CODE8 MV-HOLD(全域にわたるパワー感調整)	4	2	2	2	2	2
CODE9 MV-FRQ(全域にわたるフィーリング感調整)	80	80	80	80	80	80
CODE10 MAX-PW(MAXデューティー調整)	100	100	100	100	100	100